

DIAG-STARTIUM 60-24 е усъвършенствана система за поддръжка на акумулаторни батерии 3 в 1, която осигурява всичко необходимо за съвременния сервиз.

ЗАРЕЖДАНЕ

6V 12V 24V
20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah

START

6V 12V 24V
300 A
280 A



Зареждайте всички типове батерии: Изберете кривата на зареждане за типа акумулатор - Liquid, Gel, AGM - или ако тя не е известна, изберете универсалния режим, който ще осигури безопасна промяна за всеки от тези типове акумулатори.

Заредете безопасно до 100%: Усъвършенстваното многостепенно зарядно устройство ще зареди до 100 % и не изисква наблюдение или изваждане на акумулатора от автомобила. В края на зареждането зарядното устройство преминава в режим на плаващ заряд, за да поддържа акумулатора на 100 %.

Интелигентно: Това устройство постоянно анализира стоянието на акумулатора и автоматично регулира изходното напрежение. Напрежението и процентът на заряд се показват в реално време на цифровия екран.

Защита на бордовата електроника : Не е необходимо да изключвате акумулатора от автомобила. Няма риск от искри, няма напрежение върху клемите, когато не са свързани към акумулатора.

Дълбок разряд : DIAG-STARTIUM може да зарежда акумулатори, разредени до 1 V. Това не е възможно, ако акумулаторът е повреден.

ТАЙМЕР : Функция, която позволява безопасно зареждане при зареждане на дълбоко разредени батерии (< 1V).

SOSВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Позволява възстановяване на сулфатирани батерии.

Автоматично стартиране: Високомощен стартер усъвършенствана защита на електрониката на автомобила. Той автоматично ще започне да изпраща ток към акумулатора, когато се активира функцията за стартиране на автомобила. Дистанционното управление вече не е необходимо.

Smart start: DIAG-STARTIUM автоматично открива повредени или силно сулфатирани акумулатори. В този случай той няма да подава ток, за да защити електрониката на автомобила.

Поддръжка на акумулатора (само 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 осигурява до 60 A поддръжка по време на диагностичната работа. Изберете функцията DIAG, за да зададете напрежението (диапазон 12-15 V), за да отговаря на изискванията на производителите.



Доставя се с :
• 2,3 м кабели
• Изолирани скоби



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- ➕ Автоматично рестартиране по подразбиране на последно използваните настройки.
- ➕ Функция за изпитване на алтернатора, която подпомага намирането на неизправности.
- ➕ Кодове за неизправности, изведени на цифровия екран за лесно отстраняване на неизправности.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr