

## 2 IN 1: 启动器 & 12V 电源






- 立即启动摩托车，汽车，房车，对车辆内电子设备无风险。
- 内置26Ah电池，为12V直流电气设备提供电源。
- 配置照明灯，在设备操作过程中帮助照明。

### 电源应急启动器

- ✓ GYSPACK瞬时启动汽油或柴油汽车，房车，面包车（峰值起始电流为750/2000A）。

### 电源供应

- ✓ 凭借其强大的内置26Ah电池，GYSPACK 750可作为12V电源供应，适用于所有电器：电视机，电灯，笔记本电脑...

	4 W 72 h		15 W 19h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h

### 照明灯


- ✓ 在黑暗环境下可工作，GYSPACK 750配备一个由7个高亮度LED组成的灯。

### 内置测试仪

- ✓ GYSPACK 750配备有一个显示器，用于指示内部电池的充电状态。



内置螺旋电池AGM



- ✓ POWER大国 开始
- ✓ 电阻和 长寿

1.3 m - 25 mm2  600 A

原装备有:



12 V充电器  
ref. 054684

保险丝 (不包括)



200 A (x2)  
ref. 054547

### 专业设备

- ✓ 自动充电器 230V/12V 浮充: 无需监管为内部电池充电。
  - 100%为电池充电，保持其使用寿命，维持电池性能。
  - (每次使用后充电) 可保持持续连接到主电源。
- ✓ 电池自动切断ON/OFF保护，防止过压连接。
- ✓ 错误操作的情况下，响音警报防止极性反转。
- ✓ 2 x 1.30 m,  $\varnothing 25 \text{ mm}^2$  铜缆 + 600A 绝缘充电夹。
- ✓ 后面板上装有2条保险丝 (提供了备用保险丝)。



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery									
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14