

Το DIAG-STARTIUM 60-24 είναι ένα προηγμένο σύστημα συντήρησης μπαταριών 3 σε 1 που παρέχει όλα όσα χρειάζεται το σύγχρονο συνεργείο.

ΧΡΕΩΣΗ

6V	20-900 Ah
12V	20-900 Ah
24V	20-525 Ah

START

6V	-
12V	300 A
24V	280 A



Φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών: Επιλέξτε την καμπύλη φόρτισης για τον τύπο της μπαταρίας - Liquid, Gel, AGM - ή αν δεν είναι γνωστή επιλέξτε τη λειτουργία Universal Mode, η οποία θα εξασφαλίσει μια ασφαλή αλλαγή για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους μπαταριών.

Φορτίστε στο 100% με ασφάλεια: Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ή αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία πλεύσης για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%.

Ευφυής: Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την υγεία της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.

Προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών του οχήματος : Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το όχημα. Κανένας κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε μπαταρία.

Βαθιά εκφόρτιση : Το DIAG-STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί σε επίπεδο μόλις 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Λειτουργία που επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση μπαταριών βαθιάς εκφόρτισης (< 1V).

SOS ΑΝΑΚΤΗΣΗ: Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.

Αυτόματη εκκίνηση: Μια μίζα υψηλής ισχύος με προηγμένη προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος. Θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Δεν απαιτείται πλέον το τηλεχειριστήριο.

Έξυπνη εκκίνηση: Το DIAG-STARTIUM ανιχνεύει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή έντονα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Υποστήριξη μπαταρίας (μόνο 12V): Το DIAG-STARTIUM 60-24 παρέχει υποστήριξη έως και 60A κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών εργασιών. Επιλέξτε τη λειτουργία DIAG για να ρυθμίσετε την τάση (εύρος 12-15V) ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των κατασκευαστών.



Παραδίδεται με :

- Καλώδια 2,3m
- Μονωμένοι σφιγκτήρες



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.
- + Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για την εύρεση βλαβών.
- + Εμφάνιση κωδικών βλαβών στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr