

**GYSFLASH vertical 32.12 PL on 30 A monitoiminen laturi 12 V lyijy- ja litium-rauta-fosfaattiakuille (LiFePO<sub>4</sub>), mikä on suunniteltu kiinnitettäväksi seinälle tai nostimelle. Sen «Showroom/Diag» -tila mahdollistaa turvallisen sähkönsyötön ajoneuvoihin autokaupoissa tai vianmääritysvaiheen aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.**

## KAKSOISTEKNOLOGIA: LYIJYHAPPO & LITIUM

- **Erittäin tehokas**, käyttöjako 30 A 100 %:ssa (30 °C).
- Ei tuulettimia: ei ulkoista tuuletusta, ei pölyn imeytymistä.
- **Näyttelyhuonetila DIAG**, tarjoaa akulle sähkövirran kompensaaion 30 A asti käytettäessä esittelyajoneuvon sähköisiä lisälaitteita sekä vianmääritysvaiheen aikana huoltopajoissa.
- **Täydennystila**, muuttaa laturin vakautetuksi virtalähteeksi, mikä säilyttää ajoneuvon muistin vaihdettaessa akkua.
- **2 lataustilaa:**  
Pb: 12 V lyijyhappoakkujen lataamiseksi 15 Ah:sta 375 Ah:on.  
LiFePO<sub>4</sub>: Litiumioni-Fosfaattiakkujen lataamiseksi 7 Ah:sta 375 Ah:on.
- **3 latausvirtaa:** 7 A, 15 A ja 30 A. Voit valita sen latausvirran, joka parhaiten soveltuu akkusi teknologiaan ja kapasiteettiin.



## KEHITTYNEET TOIMINNOT

- Automaattinen uudelleenikäynnitys sähkökatkoksen varalta niin, että asetukset tallennetaan.
- Kaapelien tarkistus ja kalibrointi mahdollistaa akkujen optimaalisen lataamisen (uudelleenkalibrointi kaapelia vaihdettaessa).

## 100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Eriytynyt 7 askeleen latauskäyrä (lyijyakku) tai 8 askeleen (litiumioni-fosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Lataa syvästi purkautuneen akun jopa 2 V:sta asti.

## TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suojaa oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

## KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- Kompakti ja jyrkätekoinen suunnittelu ja kaapelikela etupuolella.
- Pehmeusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Seinäkiinnitys liukujärjestelmällä tai vaihtoehtoisella magneetilla (MagnetFix).

### Toimitukseen sisältyy



Liittimet

2,5 m - 6 mm<sup>2</sup>




Seinäkiinnike

x2

x2

## LISÄVARUSTEET (VAIHTOEHTOISET)

MagnetFix-tuki  
029637



Automaattinen  
uudelleenkalibrointi kaapelia  
vaihdettaessa.  
2.5 m - 16 mm<sup>2</sup> 056503  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m - 16 mm<sup>2</sup> 056572

50 / 60 Hz	500 W	I <sub>charge</sub> 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	30°C @100%	25°C @100%	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO <sub>4</sub> 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U<sub>0</sub></sub> U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m