

DIAG-STARTIUM 60-12 je 3 u 1 napredni punjač baterija, starter i jedinica za podršku baterije koja zadovoljit će sve potrebe moderne radionice.

NAPLATITI

12V

20-900 Ah

POČETAK

12V

310 A



Puni sve vrste baterija: Odaberite krivulju punjenja za bateriju tip - Liquid, Gel, AGM - ili ako to nije poznato odaberite Universal Način rada koji će osigurati sigurnu promjenu za bilo koju od ovih vrsta baterija.

Napunite do 100% sigurno: Napredni višestupanjski punjač će puni do 100% i ne zahtijeva nadzor niti bateriju ukloniti iz vozila. Na kraju punjenja, punjač ulazi u plutajući način kako bi održao bateriju na 100%.

Pametno: Ovaj uređaj trajno analizira zdravlje baterije i automatski podešava izlazni napon. Napon i postotak napunjenosti prikazuje se u stvarnom vremenu na digitalnom ekranu.

Zaštita za elektroniku vozila: Nema potrebe za isključivanjem akumulator iz vozila. Nema opasnosti od iskrenja, nema napona na stezaljke kada nisu spojene na bateriju.

Punjenje duboko ispražnjene baterije: DIAG-STARTIUM može puniti baterije ispražnjene na samo 1V. To nije moguće ako je baterija je oštećena.

TIMER : Funkcija koja osigurava sigurno punjenje pri dubokom punjenju ispražnjene baterije (< 1V).

SOS oporavak : Omogućuje oporavak sulfatiranih baterija.

Automatski start: Starter velike snage s naprednom zaštitom za elektronika vozila. Automatski će početi slati struju na akumulatora kada je aktivirana funkcija pokretanja automobila. The daljinski upravljač više nije potreban.

Pametno pokretanje: DIAG-STARTIUM će automatski otkriti oštećenje ili loše sulfatirane baterije. U tom slučaju neće isporučiti struju kako bi se zaštitila elektronika vozila

Podrška za baterije: DIAG-STARTIUM 60-12 pruža podršku do 60A tijekom dijagnostičkog rada. Odaberite funkciju DIAG za postavljanje napona (raspon 12-15V) kako bi se zadovoljili zahtjevi proizvođača.



Isporučuje se sa:

- 2,3 m kabela
- Izolirane stezaljke



DODATNE MOGUĆNOSTI

- + Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na zadnje korištene postavke.
- + Funkcija testiranja alternatora za olakšavanje popravka.
- + Kodovi grešaka prikazani na digitalnom zaslonu za jednostavno rješavanje problema.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	ja1	2000 W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	ja 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Osigurač	IP	mm	kg
230V	16A	2000 W	12V	20-900Ah	4 Početak	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr