

A DIAG-STARTIUM 60-12 egy 3 az 1-ben fejlett akkumulátortöltő, indító és akkumulátortartó egység, amely a a modern műhely minden igényét kielégíti.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Minden akkumulátortípus töltése : Válassza ki az akkumulátor típusának megfelelő töltési görbét - Folyékony, Gél, AGM - vagy ha ez nem ismert, válassza az Univerzális módot, amely biztosítja a biztonságos váltást ezen akkumulátor típusok bármelyikénél.

Töltés 100%-ig biztonságosan : A fejlett többlépcsős töltő 100%-ig tölt, és nbv nem igényel felügyeletet, sem az akkumulátor eltávolítását a járműből. A töltés végén a töltő lebegő üzemmódba lép, hogy az akkumulátort 100%-on tartsa.

Smart : Ez a készülék folyamatosan elemzi az akkumulátor állapotát és automatikusan beállítja a kimeneti feszültséget. A feszültség és a töltöttségi százalék valós időben jelenik meg a digitális képernyőn.

A jármű elektronikájának védelme: Nem kell leválasztani a akkumulátort a járműről. Nincs szikraképződés veszélye, a bilincseken nincs feszültség, ha nincsenek csatlakoztatva az akkumulátorhoz.

Mélyen lemerült akkumulátor töltése: A DIAG-STARTIUM képes akár 1V-ra lemerült akkumulátorokat is tölteni. Ez nem lehetséges, ha a akkumulátor sérült.

IDŐZÍTŐ : Funkció, amely biztosítja a biztonságos töltést mélyen lemerült akkumulátorok (< 1V) töltésekor.

SOS helyreállítás : Lehetővé teszi a szulfátos akkumulátorok helyreállítását.

Automatikus indítás: Nagy teljesítményű indító a járműelektronika fejlett védelmével. Automatikusan áramot kezd küldeni a akkumulátorba, amikor az autó indító funkciója aktiválódik. A távirányítóra már nincs szükség.

Smart start: A DIAG-STARTIUM automatikusan felismeri a sérült vagy rosszul szulfátosodott akkumulátorokat. Ebben az esetben nem szolgáltat áramot a jármű elektronikájának védelme érdekében

Akkumulátor-támogatás : DIAG-STARTIUM 60-12 akár 60A támogatást biztosít a diagnosztikai munka során. Válassza a DIAG funkciót a feszültség beállításához (12-15V tartomány), hogy megfeleljen a gyártók követelményeinek.



Szállítás :
• 2,3m kábelek
• Szigetelt bilincsek



TOVÁBBI FUNKCIÓK

- + Automatikus újraindítás a legutóbb használt beállítások alapértelmezésével.
- + Alternátor teszt funkció a javítási munkák megkönnyítése érdekében.
- + A digitális képernyőn megjelenő hibakódok az egyszerű hibaelhárításhoz.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	biztosíték	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr