12-24V


Ref. 024434












- Carica senza dover sorvegliare le interruzioni di corrente e ripresa automatica della carica.
- Permette la carica della batteria senza scollegarla: risparmio di tempo evitando le deprogrammazioni.
- Preservazione ottimale della batteria.
- Modalità di carica : «Automatica».
- Indicazione della carica attraverso amperometro.
- Indicazione di fine carica attraverso spia luminosa.
- Interruttore avvio/arresto luminoso
- Avvolgimento in rame
- Cavi di carica 2m
- Cavo di alimentazione 2m



• Ricarica le batterie al piombo ad elettrolito liquido (curva W2) da 35 a 150Ah.

AMPIA PROTEZIONE



- Protezione termica del trasformatore.
- Protegge l'elettronica di bordo
- Protetto contro le inversioni di polarità da un fusibile auto 25 A sul frontale.
- Morsetti di carica interamente isolati per evitare scintille.
- Cover metallica

C € - EN 60335-2-29

| 50-60hz | / | | MIN. MAX. | Reg | Moyen/Average (EN 60335) Charge | fuse | IP | cm | P kg | |
|---------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------|----|----------|----------------|--|
| 230V | 500W | 12V | 35-150Ah | 2 | 8A/10A boost | 25A | 21 | 20x23x13 | 4 | |
| | | 24V | 35-150Ah | 2 | 7A/9A boost | | | | | |

