

DIAG-STARTIUM 60-12 ir uzlabots akumulatora lādētājs, starteris un akumulatora atbalsta ierīce 3 in 1, kas apmierinās visas mūsdienu darbnīcas vajadzības.

CHARGE

12V > 20-900 Ah

START

12V > 310 A



Uzlādējiet visu veidu akumulatorus : Izvēlieties uzlādes līkni akumulatora tipam - šķidrās, gēla, AGM - vai, ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatora tipiem.



Droša uzlāde līdz 100 % : Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un tam nav nepieciešama ne uzraudzība, ne akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pāriet peldošā režīmā, lai akumulatoru uzturētu 100% līmenī.



Smart : Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski pielāgo izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.



Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļu riska, pie spailēm nav sprieguma, ja tās nav savienotas ar akumulatoru.



Dziļi izlādēta akumulatora uzlāde: DIAG-STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas izlādējušies līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.



LAIKMETIS : Funkcija, kas nodrošina drošu uzlādi, uzlādējot dziļi izlādētus akumulatorus (< 1V).



SOS atjaunošana : Ļauj atjaunot sulfātizētus akumulatorus.



Automātiska palaišana: Ļoti jaudīgs starteris ar uzlabotu transportlīdzekļa elektronikas aizsardzību. Tas automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiek aktivizēta automašīnas startera funkcija. tālvadības pults vairs nav nepieciešama.



Smart start: DIAG-STARTIUM automātiski atklās bojātus vai stipri sulfātiskus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku



Akumulatora atbalsts : DIAG-STARTIUM 60-12 nodrošina līdz 60 A atbalstu diagnostikas darbu laikā. Izvēlieties DIAG funkciju, lai iestatītu spriegumu (diapazons 12-15 V) atbilstoši ražotāja prasībām.



Piegādāts kopā ar :
• 2,3 m kabeli
• Izolētas skavas



PAPILDU FUNKCIJAS

- ➕ Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.
- ➕ Ģenerators testa funkcija, lai atvieglotu remontdarbus.
- ➕ Digitālajā ekrānā redzami kļūdu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	⚡	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	🔑 Drošinātājs	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34	

MADE in FRANCE

www.gys.fr