

DIAG-STARTIUM 60-12 er en avansert 3-i-1 batteri lader, starter og batteri støtteenhet som vil tilfredsstille alle behovene på det moderne verkstedet.

LADING

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Lader alle batterityper: Velg ladekurve for batteri typen - væske, gel, AGM - eller om den er ukjent velg universal Modus for den vil sikre en trygg endring for alle disse batteritypene.

Trygg lading til 100%: Den avanserte multi-trinnsladeren vil lade til 100% og krever ingen overvåkning eller at batteriet må fjernes fra kjøretøyet. Mot slutten av ladingen vil laderen gå inn i en flytmodus for å opprettholde batteriet ved 100%.

Smart: Dette apparatet analyserer kontinuerlig batterihelsen og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenning og prosentvis lading vises i sanntid på den digitale skjermen.

Kjøretøyelektronikk beskyttes: Ikke nødvendig å frakoble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, for det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til batteriet.

Lading av fullstendig utladet batteri: DIAG-STARTIUM kan lade batterier som er utladet helt ned til 1V. Det vil ikke være mulig dersom batteriet er skadet.

TIMER: Funksjon som tillater trygg lading ved lading av batterier som er fullstendig utladet (< 1V).

SOS gjenoppretting : Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.

Automatisk start: Startmotor med høy effekt og avansert beskyttelse kjøretøyelektronikk. Det vil automatisk starte å sende spenning til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjern kontrollen trengs ikke lenger.

Smart start: DIAG-STARTIUM vil foreta automatisk deteksjon av batterier som er skadet eller dårlig sulfatert. I et slikt tilfelle vil den ikke levere spenning for å beskytte kjøretøyelektronikken

Batteri støtte: DIAG-STARTIUM 60-12 tilbyr opptil 60A-støtte under diagnostisk arbeid. Velg funksjonen DIAG + til å sette opp spenningen (innenfor 12-15V) for å oppfylle produsentens krav.



Leveres med:
• 2,3m kabler
• Isolerte klemmer



ANDRE FUNKSJONER

- + Automatisk omstart med innstillingene som ble benyttet forrige gang.
- + Omformertestfunksjon for å lette reparasjonsarbeidet.
- + Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking.

CE - EN 60335-2-29

50/60 hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Sikring	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr