

2 em 1 : Starter 12 e 24V e fonte de alimentação 12V.

- liga instantaneamente motocicleta, carro, motorhome, vans, pequeno caminhão 24V sem risco para a eletrônica do veículo.
- Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças às suas 2 baterias internas de 22 Ah
- Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento.



STARTER AUTÓNOMA

- ✓ STARTpack TRUCK liga imediatamente veículos pesados, motorhomes, vans, a gasolina e diesel (corrente de partida 750A / 3200A em 12V e 650A / 1600A em 24V no pico).



FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- ✓ Sem corrente nas proximidades, o STARTpack TRUCK tem 2 baterias integradas de 22Ah, cada uma se tornando uma fonte de alimentação autônoma de 12V para todos os aparelhos elétricos, TV, lâmpada, laptop ...

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h



LUZ DE APOIO

- ✓ Uma intervenção no escuro, o STARTpack TRUCK é equipado com uma lâmpada de 7 LEDs de alta luminosidade.



1.8 m - 25 mm² 600 A
1.8 m - 25 mm² 600 A

Entregue com



Carregador 12 V
ref. 054684

Fusíveis (não incluídos)



Fusível de 300 A (x2)
ref. 054561

UM EQUIPAMENTO PRO

- ✓ **Carregador automático 230V / 12V Floating** : para uma carga da bateria interna sem supervisão.
 - Recarrega a bateria para 100%, preserva a sua vida e desempenho.
 - Pode ser permanentemente ligado à rede eléctrica (a carregar após cada utilização).
- ✓ **Testador integrado** para visualizar o estado de carga da bateria interna.
- ✓ **Interruptor de bateria ON/OFF** que protege contra sobretensões na conexão.
- ✓ **Alarme sonoro** previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação.
- ✓ **Cabos de cobre 2 x 1.80m, Ø 25mm² com alicates 600 A isolados.**
- ✓ **Equipado com fusível 300A no painel traseiro** (fusível de substituição fornecido).



INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY		cm	kg
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF					
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								