

DIAG-STARTIUM 60-12 je napreden polnilec, zaganjalnik in podporna enota za akumulatorje 3 v 1, ki bo zadovoljil vse potrebe sodobne delavnice.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Polnjenje vseh vrst baterij : Izberite polnilno krivuljo za tip akumulatorja - tekoči, gelski, AGM - ali če ta ni znana, izberite univerzalni način, ki bo zagotovil varno menjavo za vse te tipe akumulatorjev.



Varno polnjenje do 100 % : Napredni večstopenjski polnilnik bo polnil do 100 % in ne bo zahteval nadzora niti odstranitve akumulatorja iz vozila. Ob koncu polnjenja polnilec preklopi v plavajoči način, da ohrani baterijo na 100 %.



Pametno : Ta naprava stalno analizira stanje baterije in samodejno prilagaja izhodno napetost. Napetost in odstotek napoljenosti sta v realnem času prikazana na digitalnem zaslonu.



Zaščita elektronike vozila: Akumulatorja ni treba odklopiti iz vozila. Ni nevarnosti iskrenja, saj na sponkah ni napetosti, kadar niso priključene na akumulator.



Polnjenje močno izpraznjenega akumulatorja: Naprava DIAG-STARTIUM lahko polni akumulatorje, ki so izpraznjeni do 1 V. To ni mogoče, če je baterija poškodovana.



ČASOVNIK : Funkcija, ki zagotavlja varno polnjenje pri polnjenju globoko izpraznjenih baterij (< 1V).



SOS obnovitev : Omogoča obnovitev sulfatnih baterij.



Samodejni zagon: Visokozmogljiv zaganjalnik z napredno zaščito elektronike vozila. Samodejno začne pošiljati tok v akumulator, ko se aktivira funkcija zaganjalnika v vozilu. Daljinski upravljalnik ni več potreben.



Pametni zagon: DIAG-STARTIUM bo samodejno zaznal poškodovane ali močno sulfatirane akumulatorje. V tem primeru ne bo dovajal toka, da bi zaščitil elektronsko



podporo akumulatorju vozila : DIAG-STARTIUM 60-12 zagotavlja do 60 A podporo med diagnostičnim delom. Izberite funkcijo DIAG, da nastavite napetost (območje 12-15 V), ki ustreza zahtevam proizvajalcev.



Dobavljeno z:
• 2,3 m kabli
• Izolirane sponke



DODATNE FUNKCIJE

- + Samodejni ponovni zagon s privzetimi zadnjimi uporabljenimi nastavitvami.
- + Funkcija testiranja alternatorja za lažje popravilo.
- + Na digitalnem zaslonu so prikazane kode napak za preprosto odpravljanje težav.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Varova- lka	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr