

STARTIUM 330E är en automatisk kompakt 12-24V startladdare. Styrd av en mikroprocessor får du maximal effektivitet och säkerhet.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A



Automatisk laddning till 100% på ett säkert sätt: Den avancerade flerstegsladdaren laddar till 100 % och kräver ingen övervakning eller att batteriet tas bort från fordonet. I slutet av laddningen går laddaren in i ett flytläge för att hålla batteriet vid 100%. Startium 330E laddar alla blybatterier till 100%: flytande, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...

Smart : Denna enhet analyserar permanent batteriets hälsa och justerar automatiskt utspänningen. Spänningen och laddningsgraden visas i realtid på den digitala skärmen.

Skydd för fordonselektroniken: Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. Ingen risk för gnistor, det finns ingen spänning på klämmorna när de inte är anslutna till ett batteri. Laddning av ett djupt urladdat batteri : STARTIUM kan ladda batterier som är urladdade till så lite som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.

Laddning av ett djupt urladdat batteri: STARTIUM kan ladda batterier som är urladdade till så lågt som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.

TIMER : Funktion som möjliggör säker laddning vid laddning av djupt urladdade batterier (< 1V).

SOS RECOVERY Möjliggör återvinning av sulfaterade batterier.

Automatisk start : Enheten börjar automatiskt skicka ström till batteriet när bilens startfunktion aktiveras. Fjärrkontrollen behövs inte längre.

Smart start: STARTIUM 330E upptäcker automatiskt skadade eller dåligt sulfaterade batterier. I detta fall kommer den inte att leverera ström för att skydda fordonets elektronik.



Levereras tillsammans med:
• Kablar (röd 1,8m / svart 2m)
• Isolerklämmor

YTTERLIGARE FUNKTIONER

- + **Automatisk omstart med de senast använda inställningarna som standard.**
- + **Testfunktion för växelströmgenerator för att underlätta felsökning.**
- + **Felkoder visas på den digitala skärmen för enkel felsökning.**



CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 800W | 12V | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | I 60335-2-29 | A 1v/c | Säkring | IP | mm | kg |
|---------|----------------|------|-----|----------|---------|-------------|--------------|--------|---------|----------------|-------|----|
| 230V | 16A | 800W | 12V | 20-375Ah | 4 Start | 5-10-15-25A | 165A | 200A | IP 21 | 425x255x255 mm | 15 kg | |
| | | | 24V | 20-300Ah | 4 Start | 5-10-15-20A | 130A | | | | | |