

DIAG-STARTIUM 60-12 är en 3 i 1 avancerad batteriladdare, startmotor och batteristödsenhet som kommer att tillfredsställa alla behov i den moderna verkstaden.

LADDNING

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Ladda alla batterityper: Välj laddningskurva för batterityp - Vätska, gel, AGM - eller om detta inte är känt, välj Universal Läge som säkerställer en säker laddning för alla dessa batterityper.

Ladda upp till 100% säkert : Den avancerade flerstegsladdaren kommer att ladda till 100% och kräver ingen övervakning eller att batteriet tas bort från fordonet. Vid laddningens slut går laddaren in i ett flytande läge för att hålla batteriet på 100%.

Smart: Den här enheten analyserar permanent batteriets hälsa och justerar automatiskt den utgående spänningen. Spänningen och laddningsprocent visas i realtid på den digitala skärmen.

Skydd för fordonets elektronik: Du behöver inte koppla bort batteriet från fordonet. Ingen risk för gnistor, det finns ingen spänning vid klämmorna när de inte är anslutna till ett batteri.

Laddning av ett djupt urladdat batteri: DIAG-STARTIUM kan ladda upp batterier så låga som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.

TIMER: Funktion som garanterar säker laddning vid laddning av djupt urladdade batterier (< 1V).

SOS återhämtning : Aktiverar återvinning av sulfaterade batterier.

Automatisk start: En högeffektstartare med avancerat skydd för fordons elektronik. Den börjar automatiskt skicka ström till batteriet när bilens startfunktion aktiveras. Kalibreringen fjärrkontroll behövs inte längre.

Smart start: DIAG-STARTIUM kommer automatiskt att upptäcka skadade eller mycket sulfaterade batterier. I det här fallet kommer den inte att leverera ström för att skydda fordons elektronik

Batteristöd: DIAG-STARTIUM 60-12 ger support upp till 60A under diagnostiskt arbete. Välj funktionen DIAG + för att ställa in spänningen (intervall 12-15V) för att möta tillverkarens krav.



Levereras med:
• 2,3m kablar
• Isolerade klämmor



YTTERLIGARE EGENSKAPER

- + Automatisk omstart går tillbaka till de senast använda inställningarna.
- + Alternator testfunktion för att underlätta reparationsarbeten.
- + Felkoder som visas på den digitala skärmen för enkel felsökning.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Säkring	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr