

DIAG-STARTIUM 60-12

Арт. 026513

DIAG-STARTIUM 60-12 - це вдосконалений зарядний пристрій 3 в 1, стартер і пристрій підтримки акумулятора, який задовольнить всі потреби сучасної майстерні.

ЗБІР

12V

20-900 Ач

СТАРТ

12V

310 A



Заряджайте всі типи акумуляторів: Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідинний, гелевий, AGM - або, якщо це невідомо, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів.

Безпечна зарядка до 100% : Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій заряджає до 100% і не вимагає ні нагляду, ні виймання акумулятора з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд батареї на рівні 100%.

Розумний: Цей пристрій постійно аналізує стан батареї і автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

Захист електроніки автомобіля: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Немає ризику іскроутворення, на затискачах відсутня напруга, коли вони не підключені до акумулятора.

Зарядка глибоко розрядженого акумулятора: DIAG-STARTIUM може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо батарея пошкоджена.

ТАЙМЕР Функція, яка забезпечує безпечну зарядку при зарядці глибоко розряджених акумуляторів (< 1В).

SOS-відновлення : Дозволяє відновити сульфатні акумулятори.

Автоматичний запуск: Високотужний стартер із вдосконаленим захистом для електроніки автомобіля. Він автоматично почне надсилати струм до акумулятора, коли активується функція стартера автомобіля. Пульт більше не потрібен.

Розумний запуск: DIAG-STARTIUM автоматично виявляє пошкоджені або погано сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм в , щоб захистити електронні

Підтримка акумулятора: DIAG-STARTIUM 60-12 забезпечує підтримку до 60A під час діагностичних робіт. Виберіть функцію DIAG, щоб встановити напругу (діапазон 12-15 В) відповідно до вимог виробника.



- У комплекті:
- 2,3 м кабелю
- Ізольовані затискачі



ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з останніми використаними налаштуваннями.
- + Функція тестування генератора для полегшення ремонтних робіт.
- + Коди несправностей, що відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Запобіжник	IP	MM	кг
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr