

C 17

Update : 24/05/2004

Tuote : TESTERI- PERINTEINEN LATURI

AKKULATURI
sopiva suljetuille ja avonaisille lyijyakuille.

Käyttöohjeet :

Kiitos että valitsit meidän tuotteemme ! Jotta saisit laitteesta parhaan hyödyn, ole ystävällinen ja tutustu seuraavaan:

I / TESTERIN KÄYTTÖ

Kun laturia ei ole kytketty virtalähteeseen se toimii akkutesterinä. Se kertoo akun tilan, joka on merkitty kolmella tavalla:

- a- punainen : <12.3V : latautuu
- b- keltainen : 12.3 ja 12.6V välillä: keskilatautunut
- c- vihreä: >12.6V : latautunut

II / KÄYTTÖNOTTO

Sisäkäyttöön, huolehdi hyvästä tuuletuksesta..

Poista nestekorkit (jos sellaisia on) ja tarkasta nesteen tila, jos nestettä on liian vähän lisää tislattua vettä. Putsaa hyvin akkujen liitännät.

Tarkasta että akun kapasiteetti vastaa laturin kapasiteettia.

Kiinnitä puristimet (+ punainen, - musta) + ja – akku napoihin, varmista hyvä sähkökosketus. Jos kiinnität väärin napoihin, laturi ilmoittaa vääränapaisuudesta äänimerkillä.

Kytke laite 230 V virtalähteeseen. Nyt voit kytkeä laitteen ON asentoon, Näet tällöin muutoksen volttimittarista.

III / TURVALLISUUS

Tähän tuotteeseen on kehitetty maksimi määrä suojauksia.

- Eristetyt kaapelit.
- Vääränapaisuus ei aiheuta vaaraa.
- Sulake suojaa ylikuormitukselta, mitä saattaa esiintyä viallisissa akuissa tai tuotteen väärinkäytössä.
- Ylikuumentuminen: laitteen muuntaja on suojattu lämpökatkaisimella (jäähdyminen: n. ¼ h)
-

IV / SULFATOITUNUT AKKU

- Jos sinulla on sulfatoitunut akku, laturi näyttää, että akku olisi latautunut. Vaihda akku.
- Älä jätä laturia kytkettynä autoon kun käynnistät, se voi rikkoa sulakkeen.
- Älä käytä laturiasi ylimääräisenä virtalähteenä. On parempi olla purkamatta akusta virtaa, kun akku on kytkettynä laturiin.

V- NEUVOT JA VAROITUKSET

- Älä yritä ladata akkuja joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- Jos verkkojännite kaapeli on kulunut tai vahingoittunut, palauta laite jälleenmyyjällesi korjausta varten.
- Käytä laitettasi hyvin tuuletetulla alueella, äläkä tee kipinöitä lähellä.
- Laturisi täyttää EMC direktiivin (asetus 92-587). Käyttäjän vastuulle jää arvioida mahdolliset häiriöt käyttöympäristössä ja välttää laitteen käyttöä herkkien laitteiden lähellä.
- Älä yritä avata tuotetta. Kaikki muutokset tai muutokset yritykset, joita ei ole suorittanut GYS:n valtuuttama teknikko, voi johtaa takuun peruuntumiseen. GYS ei ole enää vastuussa tällöin laitteesta.

VII-YHDENMUKAISUUS EUROOPAN STANDARDEIHIN

Tämä tuote noudattaa tarkasti standardia EN 60335- 2 - 29