

ARTIC 800 (0,8 A) posebno je dizajniran za punjenje baterija od 12 V kao što su motocikli, jet-ski, go-kartovi ili kosilice, osiguravajući automatsko punjenje kontrolirano mikroprocesorom. Učinkovit, kompaktan i lagan, omogućuje 2 puta brže punjenje od tradicionalnog punjača (nije potrebno praćenje).

IDEALNO ZA MOTORE


- Dizajnirano za 12 V baterije od 1,6 do 25 Ah,** također može osigurati punjenje za održavanje do 80 Ah.

- Optimizirano punjenje za održavanje,** punjač može ostati trajno priključen, na primjer, dok se vozilo ne koristi preko zime. Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slučaju nestanka struje.



PLUG & PLAY SUSTAV

Pojednostavljeni sučelje za sprječavanje korisničkih pogrešaka. Kada je spojen i ako je napon baterije veći od 7 V, ARTIC 800 trenutno pokreće punjenje bez intervencije korisnika.



FLEKSIBILNA OPSKRBA

ARTIC 800 radi na jednofaznom napajanju između 100 i 240 V.

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

Punjenje i održavanje bez nadzora osiguravaju maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.



Isporučuje se sa:



Stezaljke
(35 cm)



Ušice - M6
(30 cm)



Muški konektor
(85 cm)

INTEGRIRANA ZAŠTITA

- Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.

ERGONOMSKI

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Spajanje pomoću brze spojnice.
- Kućište otporno na udarce, otporno na prođor vode (IP44).

	50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m	