

Projetado especialmente para carregar as baterias de 12V de motocicletas, jet-skis, karting ou máquina de corta relva, o carregador ARTIC 1500 (1,5 A) fornece uma carga automática controlada por microprocessador. Eficiente, compacto e leve, garante uma carga autônoma duas vezes mais rápido que um carregador tradicional.

IDEAL PARA MOTOCICLETAS E PEQUENOS CARROS CIDADINOS


- **Projetado para baterias de 12 V (ácido chumbo) de 3 à 40 Ah**, ele também permite a manutenção de carga até 100 Ah.
- **Carregamento otimizado**, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.



Carga em curso
 Carga completa

SISTEMA PLUG & PLAY

Interface simplificada e sem botões para evitar manuseamentos impróprios. Após a conexão, o carregador ARTIC 1500 lança instantaneamente a carga sem qualquer intervenção do usuário quando a tensão da bateria é > 7 V.



CARGA AUTOMÁTICA 100%

A carga e a manutenção autônomas maximizam a vida e o desempenho da bateria.

PROTEÇÃO INTEGRADA

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.

ERGONÔMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
- Conexão com conector rápido.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)



Entregue com:



Alicates (35 cm)

Terminais - M6 (30 cm)

Conexão macho (85 cm)

			I_{charge}				Z_z	Ondulation/Ripple	Charging curve				IP	
	50/60 Hz			V	Charge	Maintenance				kg	mm	mm		m
	220-240 V AC	27 W	1.5 A	12 V	3 < 40 Ah	3 < 100 Ah	<0.1 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.41	152 x 70 x 40	150 x 206 x 55	IP 65	1.6 m