

## 2-в-1 бустер за кола: Стартер и захранване на автомобила.

- Моментно стартиране на автомобила
- Система за LED осветление
- Захранване с 12 V DC



### САМОСТОЯТЕЛЕН СТАРТЕР






- ✓ GYSACK PRO стартира мигновено **леки автомобили и фургони, както и бензини и дизелови лекотоварни автомобили.**

(Максимален ток от 1750 A).



### ЗАХРАНВАНЕ

- ✓ Вградената мощна батерия с капацитет **22 Ah** превръща GYSACK PRO в много полезно, преносимо захранване с напрежение 12 V за много електрически устройства, включително телевизори, лампи, лаптопи и др.

	4W 6h		15W 16h	
	9W 27h		24W 10h	80W 3h



### ВГРАДЕНА LED СВЕТЛИНА

- ✓ Подходящ за използване през нощта или в среда с ниска осветеност, GYSACK PRO разполага със стабилна осветителна система, съставена от седем мощни светодиода (7 x 3,6 W).

### ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА

- ✓ **Автоматично, плаващо зарядно устройство 230 V / 12 V:** за автономно зареждане на вътрешните батерии.
  - Зарежда батериите до 100%, като увеличава ефективността, както и продължителността на работа на зарядното устройство
  - Може да бъде оставено постоянно включено към електрическата мрежа (*GYSACK трябва да се зарежда след всяка операция*).
- ✓ **Снабдено е с вграден тестер** за проверка на нивото на заряд на вътрешната батерия.
- ✓ Бутон ON/OFF за предотвратяване на неправилна употреба и грешки на потребителя.
- ✓ **Аларма за обратен поляритет.**
- ✓ **Медни кабели 2 x 1,10 m,  $\varnothing$  25 mm<sup>2</sup> с изолирани клеми 500 A.**










CE - EN 60335-2-29



1.1 m - 25 mm<sup>2</sup> → 500 A

Включено:  
- Автоматично, 12 V зарядно устройство (P.N. 054677)



INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Crancking CC			Peak Battery	ON/OFF	Reverse Polarity				
22Ah	12V	600A	1100A	1750A	•	EXTERNAL 12V DC	•	•	12V DC	-	34x20x43	8.9

MADE in China

www.gys.fr