

## 2 IN 1: 启动器 & 12V 电源

- 立即启动摩托车，汽车，房车，对车辆内电子设备无风险。
- 内置22Ah电池，为12V直流电气设备提供电源。
- 配置照明灯，在设备操作过程中帮助照明。








### 电源应急启动器

- ✓ GYSACK PRO瞬时启动汽油或柴油汽车，房车，面包车（峰值起始电流为 1750A）。



### 电源供应

- ✓ 凭借其强大的内置22Ah电池，GYSACK PRO可作为12V电源供应，适用于所有电器：电视机，电灯，笔记本电脑...

	4W 61h		15W 16h	
	9W 27h		24W 10h	80W 3h



### 照明灯

- ✓ 在黑暗环境下可工作，GYSACK PRO配备一个由7个高亮度LED组成的照明灯。



1.1 m - 25 mm<sup>2</sup> → 500 A

原装配备：  
- 12V 充电器 (ref. 054677)









### 专业设备

- ✓ 自动充电器 230V/12V 浮充：无需监管为内部电池充电。
  - 100%为电池充电，保持其使用寿命，维持电池性能。
  - （每次使用后充电）可保持持续连接到主电源。
- ✓ 内置测试仪，可查看内置电池的充电状态。
- ✓ 电池自动切断ON/OFF保护，防止过压连接。
- ✓ 错误操作的情况下，响音警报防止极性反转。
- ✓ 2 x 1.10 m, ø25 mm<sup>2</sup> 铜缆 + 500A 绝缘充电夹。



CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			cm	kg
	Battery	I 1V/C	Cranking CC			Peak Battery	ON/OFF					
22Ah	12V	600A	1100A	1750A	•	EXTERNAL 12V DC	•	•	12V DC	-	34x20x43	8.9

MADE in China

www.gys.fr