

## 2 osoitteessa 1: Käynnistin ja virtalähde.

- Kaikkien henkilöautojen, bensiini- tai dieselkäyttöisten, välitön käynnistys.
- 12V DC-virtalähde.








### ITSENÄINEN KÄYNNISTIN

- ✓ Purkautunut akku : GYSPACK 400 käynnistää välittömästi henkilöautot, Matkailuautot, pakettiautot, bensiini- tai dieselkäyttöiset (käynnistysvirta 480A/1250A huipussaan)
- ✓ Pienikokoinen ja kevyt (7kg), todella kannettava.
- ✓ Sisäinen akkustestitoiminto; ilmaisee varaustilan 3 LED-valolla optimaalista käyttöä varten.



### VIRTALÄHDE

- ✓ Tehokas integroitu 18 Ah:n akku tekee GYSPACK 400 -laitteesta erittäin hyödyllisen kannettavan 12 V:n virtalähteen monille sähkölaitteille: TV:t, valot, kannettavat tietokoneet, jne....

	4W 50h		15W 13h	
	9W 22h		24W 8h	80W 2h



Mukana:  
- Automaattilaturi 12V (viite 054677).










### AINA TOIMINTAKYKYINEN LAITE

- ✓ Automaattilaturi 230V / 12V Floating: sisäisen akun lataamiseen ilman valvontaa.
  - Lataa akku 100 %:iin asti, jolloin sen käyttöikä ja tehokkuus maksimoituvat.
  - Voidaan jättää pysyvästi pääverkkoon (Gyspack on ladattava jokaisen käyttökerran jälkeen).
- ✓ Integroitu testeri sisäisen akun varaustason tarkistamiseen.



- EN 60335-2-29

INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY	TARI 		cm	kg	
	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery			ON OFF	OFF	12V DC					
18 Ah	12V	480 A	900 A	1200 A	•	EXTERNAL 12V DC	-	-	12V DC	-	33x14x35	7	0.6 m - 16 mm <sup>2</sup>  300 A

MADE in China

www.gys.fr