



Ultra-puissant, le **STARTPACK PRO 12.24 XL** est un booster très robuste spécialement conçu pour les interventions intensives sur site. Équipé d'un système de protections perfectionné, il représente le démarreur autonome le plus abouti du marché.

UNE PUISSANCE DE DÉMARRAGE EXCEPTIONNELLE EN 12 V ET 24 V

- Avec ses deux Batteries Exide de haute qualité et utilisables dans toutes les positions, le **STARTPACK PRO 12.24 XL** offre un fort courant de démarrage jusqu'à 8500 A en peak.
- Il est adapté à toutes les batteries au plomb (AGM, gel, liquide...).
- Grâce au démarrage automatique, le booster délivre le courant uniquement lorsque le contact du véhicule est actionné.
- Couplées en 12 V, ses batteries délivrent une énergie très importante.
- Unique sur le marché, la particularité du 12.24 XL réside dans sa capacité à optimiser son énergie de démarrage selon les besoins du véhicule, y compris pour ceux réclamant une durée de préchauffe très longue (hélicoptères, bus bio-gaz...). Il se préserve sur un temps d'attente réglable, jusqu'à 120 s en mode normal (300 s en mode SOS), afin de détecter le moment optimal pour délivrer toute sa puissance instantanément.

IDÉAL POUR LES INTERVENTIONS SUR SITE

- De conception très robuste, le **STARTPACK PRO 12.24 XL** résistera aux chocs et s'utilisera par tous les temps.
- Ses roues lui assurent un déplacement aisé sur tous les types de terrains, facilitant ainsi le transport sur site.
- Il est particulièrement adapté aux services de dépannage / garages poids lourds, ateliers de maintenance agricole, transports publics, parcs d'engins de construction & génie civil...

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ


Smart Starter Management System

Système électronique de protection contre l'inversion de polarité, les pinces en court-circuit, les décharges profondes et les erreurs de sélection de tension. Ce dispositif est un système de protections global et complet protégeant l'électronique embarquée, le chargeur, la batterie et l'utilisateur.



GYSFLASH 6.12 XL POUR UNE RECHARGE PERFORMANTE

- Grâce à son chargeur **GYSFLASH 6.12 XL** de 6 A, le **STARTPACK PRO 12.24 XL** se recharge à 100% en quelques heures et sans surveillance.
- Il utilise une courbe de charge évoluée en huit étapes qui garantit des performances optimales pour les batteries du **STARTPACK PRO 12.24 XL**.
- Ce chargeur compact, léger et étanche peut, soit se fixer à l'arrière du produit lors de ses déplacements, soit rester indépendant.



INCLUS :



Pince de démarrage
1000 A / 2 m
70 mm²

GYSFLASH 6.12 XL
(vis de fixation fournies)

FUSIBLES
(non fournis)



300 A (x2)
ref. 054561

START											
INSIDE 12V	Battery	1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bảo vệ	siguranță		cm	kg	
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							