

2 az 1-ben: akkumulátor indító és 12V-os áramforrás.

- A jármű elektronikájára ügyelve, azonnal indít motort, autót, lakókocsit.
- Minden 12V-os, egyenáramú elektromos készüléket el tud árammal látni, a belső, 22 Ah kapacitású akkumulátorának köszönhetően.
- Beépített szervízlámpája elősegíti a jó látási viszonyt a munkaműveletekhez.








AKKUMULÁTOROS INDÍTÓ

- ✓ A GYSACK PRO azonnal indítja a benzines vagy diesel járműveket, lakókocsikat, furgonokat (Indítóáram 1750A csúcsáram).



ELEKTROMOS ÁRAMFORRÁS

- ✓ A GYSACK PRO 22 Ah-s, beépített, nagyteljesítményű akkumulátorának köszönhetően, 12V-os autonóm áramforrásként funkcionál minden elektromos készülékhez, TV-hez, lámpához, lap top-hoz...

	4W 61h		15W 16h	
	9W 27h		24W 10h	80W 3h



1.1 m - 25 mm² → 500 A

A következő tartozékkal szállítva :
- 12V-os töltő (ref. 054677)



KIEGÉSZÍTŐ FÉNYFORRÁS






- ✓ Sötétben való műveletekhez, a GYSACK PRO 7 LED-ből álló, erős fényű beépített szervízlámpával rendelkezik.

PROFESSZIONÁLIS KÉSZÜLÉK

- ✓ **Automata töltő 230V / 12V Csepptöltés** : a belső akkumulátor felügyelet nélküli töltéséhez.
 - 100%-ra feltölti az akkumulátort, megőrzi az élettartamát és a teljesítőképességét.
 - Folyamatosan a hálózatra kapcsolva maradhat (minden egyes használatot követően fel kell tenni tölteni).
- ✓ **Beépített teszter a belső akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítésére.**
- ✓ **Egy ON/OFF megszakító védi többletfeszültség ellen a hálózatracsatlakozáskor.**
- ✓ **Hangjelzés figyelmeztet a fordított polarításra.**
- ✓ **Réz kábelek 2 x 1.10m, ø25mm² , 500A-es szigetelt csipeszekkel.**



CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 				
	Battery	I 1V/C	Crancking CC			Peak Battery	ON/OFF					
22Ah	12V	600A	1100A	1750A	•	EXTERNAL 12V DC	•	•	12V DC	-	34x20x43	8.9

MADE in China

www.gys.fr