



"STARTPACK PRO 12.24 XL" yra itin galingas stiprintuvas, skirtas intensyviai komerciniam naudojimui. Be išskirtinės galios, šiame įrenginyje įrengta itin sudėtinga apsaugos sistema, todėl jis yra pažangiausias tokio tipo stiprintuvas rinkoje.



IŠSKIRTINĖ 12 V IR 24 V PADIDINTA GALIA


- STARTPACK PRO 12.24 XL turi 2 x 50 Ah "Exide Spiral AGM" vidinius akumulatorius, kuriuos galima naudoti bet kurioje padėtyje, todėl STARTPACK PRO 12.24 XL užtikrina labai didelę paleidimo srovę - iki 8500 A maksimalią srovę.
- Jis tinka naudoti transporto priemonėse su AGM, EFB, geliniais, skystaisiais ir kt. akumulatoriais.
- Visiškai automatizuotas, jis tiekia energiją tik tada, kai įjungiamas transporto priemonės uždegimas. Nereikia įjungti mašinos.
- Rinkoje unikalus 12.24 XL yra specialiai suprojektuotas tiekti paleidimo srovę, atsižvelgiant į konkrečius akumuliatoriaus savybes, įskaitant, pavyzdžiui, tuos, kuriems reikia labai ilgo įsilimo laiko (sraigtasparniai, autobusai, varomi biodujomis, ir t. t.). Įprastiniu režimu jis gali stabdyti maitinimą reguliuojamą iki 120 s (SOS režimu - 300 s) laiką, kad būtų galima nustatyti optimalų momentą ir iš karto tiekti visą galią.



IDEALIAI TINKA DARBAMS STATYBVIETĖJE

- Įrenginys skirtas intensyviai naudojimui, todėl yra atsparus smūgiams ir gali būti naudojamas esant nepalankioms oro sąlygoms.
- Didelio atsparumo ratai ir rankena padeda dirbti sudėtingose vietose
- STARTPACK PRO 12.24 XL ypač rekomenduojamas naudoti šiose srityse: automobilių gelbėjimo tarnybose, sunkvežimių remonto centruose, komercinių transporto priemonių operatoriams, žemės ūkio techninės priežiūros dirbtuvėse, autobusų ar statybinių transporto priemonių sandėliuose ir kt.

ĮSKAIČIUOTAS :



**SAUGIKLIS
(neįtraukti)**



300 A (x2)
ref. 054561

VISAPUSIŠKAS SAUGOS VALDYMAS


Išmanioji starterio valdymo sistema

Naudojant tradicinę stiprintuvo pakuotę, mažai galima kontroliuoti, kiek energijos ir kiek laiko tiekama į transporto priemonės akumuliatorių, paprastai tik pagrindiniu valdymo jungikliu. Be to, operatorius turi rankiniu būdu pasirinkti tinkamą įtampą. Naudojant "STARTPACK PRO 12.24 XL", įrenginys automatiškai tiekia tikslią reikiamą galią. Tai taip pat neleidžia operatoriui užvesti transporto priemonės, kurios akumuliatorius yra sugedęs, yra trumpasis jungimas ties gnybtais arba įtampos pasirinkimo klaida. Taip bus apsaugota transporto priemonės elektronika, naudotojas ir maksimaliai pailgintas vidinių akumuliatorių tarnavimo laikas.



DIDELIO NAŠUMO VIDINIS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS

- STARTPACK PRO 12.24 XL komplektuojamas su 6A GYSFLASH 6.12 XL akumuliatorių įkrovikliu, kuris per kelias valandas visiškai įkrauna vidinius akumulatorius.
- Įkroviklis veikia pagal pažangią 8 pakopų įkrovimo kreivę, kad vidiniai akumuliatoriai būtų geriausios būklės.
- Įkroviklis yra kompaktiškas, lengvas, atsparus vandeniui ir nuimamas.



START

INSIDE 12V	12V	1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bảo vệ	siguranță		cm	kg	
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							