

## 2 em 1 : Starter e fonte de alimentação 12V.






- Liga instantaneamente motocicleta, carro, motorhome, sem risco para a eletrônica do veículo.
- Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças à sua bateria internas de 28 Ah
- Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento.

### **STARTER AUTÓNOMA**

✓ GYPACK 750 liga imediatamente **carros, motorhomes, vans, a gasolina e diesel** (corrente de partida 750/2000A no pico).

### **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

✓ Graças à sua **poderosa bateria integrada** de 28 Ah, a GYPACK 750 transforma-se numa fonte de alimentação autónoma de 12V para todos os aparelhos eléctricos: televisores, lâmpadas, laptop ...

 4 W 72 h	 15 W 19h	
 9 W 32 h	 24 W 12 h	80 W 3.5 h

### **LUZ DE APOIO**


✓ Uma intervenção no escuro, o GYPACK 750 é equipado com uma lâmpada de 7 LEDs de alta luminosidade.

### **TESTADOR INTEGRADO**

✓ O GYPACK 750 tem um visor que indica o estado de carga da bateria interna.



**Bateria espiral interna AGM**



✓ GRANDE PODER ARRANQUE

✓ RESISTÊNCIA E AUMENTO DA LONGEVIDADE

1.3 m - 25 mm2  600 A

Entregue com



Carregador 12 V  
ref. 054684

Fusíveis (não incluídos)



200 A (x2)  
ref. 054547

### UM EQUIPAMENTO PRO

- ✓ **Carregador automático 230V / 12V Floating** : para uma carga da bateria interna sem supervisão
  - Recarrega a bateria para 100%, preserva a sua vida e desempenho.
  - Pode ser permanentemente ligado à rede eléctrica (a carregar após cada utilização).
- ✓ **Interruptor de bateria ON/OFF** que protege contra sobretensões na conexão.
- ✓ **Alarme sonoro** previne a **inversão de polaridade** em caso de erro na manipulação.
- ✓ **Cabos de cobre 2 x 1.30m, ø 25mm<sup>2</sup> com alicates 600 A isolados.**
- ✓ **Equipado com 2 fusíveis no painel traseiro** (fusíveis de substituição fornecido).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery	ON/OFF						cm			
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	