



STARTPACK PRO 12.24 XL je izjemno zmogljiv ojačevalnik, zasnovan za intenzivno komercialno uporabo. Poleg izjemne moči je ta enota opremljena z zelo izpopolnjenim zaščitnim sistemom, zaradi česar je najnaprednejši tovrstni ojačevalnik na trgu.

IZJEMNA POVEČANA MOČ V 12- IN 24-VOLTNI RAZLIČICI


- STARTPACK PRO 12.24 XL je opremljen z 2 x 50Ah notranjimi baterijami Exide Spiral AGM, ki jih je mogoče uporabiti v katerem koli položaju in zagotavljajo zelo visok zagonski tok, do 8500 A.
- Primeren je za uporabo v vozilih z baterijami AGM, EFB, gelskimi, tekočinskimi itd.
- Popolnoma avtomatiziran sistem bo dovajal električno energijo samo, ko bo vžig vozila vklopljen. Vkllop stroja ni potreben.
- Edini na trgu je 12.24 XL posebej zasnovan tako, da zagotavlja zagonski tok glede na posebne lastnosti akumulatorja, vključno s tistimi, ki na primer zahtevajo zelo dolg čas ogrevanja (helikopterji, avtobusi na bioplin itd.). V normalnem načinu lahko zadrži napajanje za nastavljiv čas do 120 s (300 s v načinu SOS), da zazna optimalni trenutek za takojšnjo dobavo vse svoje moči.

IDEALEN ZA DELO NA GRADBIŠČU

- Enota je zasnovana za intenzivno uporabo, zato je odporna na udarce in se lahko uporablja v slabih vremenskih razmerah.
- Visokozmogljiva kolesa in ročaj pomagajo pri uporabi na zahtevnih lokacijah
- STARTPACK PRO 12.24 XL je še posebej priporočljiv za naslednje aplikacije: reševalna vozila, centri za popravilo tovornjakov, upravljavci gospodarskih vozil, kmetijske vzdrževalne delavnice, skladišča avtobusov ali gradbenih vozil itd.



VKLJUČENO :



VAROVALKE
(niso vključene)



POPOLNO UPRAVLJANJE VARNOSTI


Pametni sistem za upravljanje zaganjalnika

Pri uporabi običajnega ojačevalnika je nadzor nad tem, koliko energije in kako dolgo se dobavlja akumulatorju v vozilu, omejen, običajno le z osnovnim krmilnim stikalom. Poleg tega mora upravljavec ročno izbrati pravilno napetost. Pri uporabi naprave STARTPACK PRO 12.24 XL bo naprava samodejno zagotavljala točno določeno moč. Prav tako bo upravljavcu preprečil zagon vozila, če je akumulator okvarjen ali če je prišlo do kratkega stika na sponkah ali napake pri izbiri napetosti. S tem bo zaščitena elektronika v vozilu, uporabnik in podaljšana življenjska doba notranjih akumulatorjev.



VISOKO ZMOGLJIV NOTRANJI POLNILEC BATERIJ

- STARTPACK PRO 12.24 XL je opremljen s polnilnikom baterij 6A GYSFLASH 6.12 XL, ki bo v nekaj urah popolnoma napolnil notranje baterije.
- Polnilec sledi napredni 8-stopenjski krivulji polnjenja, da bodo notranje baterije v najboljšem stanju.
- Polnilec je kompakten, lahek, vodoodporen in snemljiv.



START		1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bảo vệ	siguranță		cm	kg		
INSIDE 12V	2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
		24 V	1400 A	2600 A	4250 A							