

ARTIC 1500 (1,5 A) je posebej zasnovan za polnjenje 12 V akumulatorjev, kot so motorna kolesa, vodni skuterji, gokarti, štirikolesniki ali kosilnice, saj omogoča samodejno polnjenje, ki ga nadzoruje mikroprocesor. Učinkovit, kompakten in lahek polnilnik zagotavlja 2-krat hitrejšo polnjenje kot običajni polnilniki (nadzor ni potreben).


## IDEALEN ZA MOTORNA KOLESA IN MAJHNE AVTOMOBILE

- **Zasnovan je za akumulatorje 12 V od 3 do 40 Ah**, Zagotavlja lahko tudi vzdrževalno polnjenje do 100 Ah.
- **Optimalno vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko ostane stalno priključen, na primer medtem ko se vozilo pozimi ne uporablja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona" pomeni, da si polnilnik zapomni nastavitve in se v primeru prekinitve napajanja samodejno ponovno zažene.



## SISTEM PLUG & PLAY

**Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak. Ko je baterija priključena in je njena napetost višja od 7 V, ARTIC 1500 takoj začne polnjenje brez posredovanja uporabnika.



## 100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

Polnjenje in vzdrževanje brez nadzora zagotavljata največjo zmožljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.

## INTEGRIRANA ZAŠČITA

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.

## ERGONOMIKA

- Kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Priključek s hitrim priključkom.
- Ohišje, odporno proti udarcem, prahu in vdoru tekočin (IP65).

Priloženo:



objemke  
(35 cm)



zanke - M6  
(30 cm)



moški  
priključek  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
220-240 V AC	27 W	1.5 A	12 V	3 < 40 Ah	3 < 100 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.41	152 x 70 x 40	150 x 206 x 55	IP 65	1.6 m