

## 2 i 1 : Startare 12&24V & strömkälla.

- Omedelbar start.
- Lysdiod.
- 12V DC strömkälla.



### SLUTEN STARTBOOSTER

- ✓ STARTpack TRUCK startar omedelbart bilar, husbilar, skåpbilar, bensin eller diesel (Startström 750A/3200A i 12V och 650A/1600A i 24V för maxström).



### STRÖMKÄLLA

- ✓ De två integrerade 22Ah batterierna gör STARTpack TRUCK till en kraftfull, portabel 12V DC strömkälla som är väldigt användbar för olika elektriska enheter: TV, lampor, laptop, etc...

4W 120h	15W 32h	80W 6h
9W 54h	24W 20h	



### INTEGRERAD LYSDIOD

- ✓ Anpassad för användning under nattid eller på mörka platser, STARTpack TRUCK innehar ljuskälla som inkluderar 7 kraftfulla lysdioder (7x 3.6W).



#### Levereras med



12V laddare  
ref. 054684

#### Säkringar (ingår ej)



300 A (x2)  
ref. 054561

### PROFESSIONELL MASKIN

- ✓ Automatisk laddare 230V / 12V: för att ladda det interna batteriet utan uppsikt.
  - Ladda batteriet upp till 100% för att maximera livstid och effektivitet.
  - Kan lämnas permanent ansluten till elnätet (Gyspack måste laddas efter varje användning).
- ✓ Integrerad testare för att kontrollera laddningen av det interna batteriet.
- ✓ ON/OFF- knapp för att undvika missbruk.
- ✓ Larm ljuder vid omvänd polaritet.
- ✓ Kopparkablar 2 x 1,80m,  $\varnothing$  25mm<sup>2</sup> med isolerade 600 A klämmor.
- ✓ Utrustad med en lätt utbyttbar yttre säkring (extra säkring ingår).



INSIDE	START				TEST		SKYDD			STRÖMFÖRSÖRJNING		cm	kg
	I 1V/C	Crancking CC	Peak-batteri	ON/OFF									
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39 x 22,5 x 50	16	
	24V	650A	1300A	1600A									