

**NOMAD POWER PRO 12 XL er en lithiumbaseret strømforsyning, der kombinerer 3 funktioner:**

- **Booster til 12 V-køretøjer (motorcykel, bil, SUV, varevogn, traktor, båd).**
- **Selvstændig strømforsyning til alle slags elektriske apparater.**
- **Nødlampe.**

## BOOSTER TIL LITIUMBATTERI

Dens **lithium** batteri ( $LiFePO_4$ ) giver den et enestående forhold mellem effekt og størrelse (startstrøm: 1000 A).

Den starter køretøjer udstyret med et afladet 12 V-batteri (flydende, gel, AGM, Start&Stop) på få sekunder (⚠ Start ikke lithium  $LiFePO_4$ -batterier med denne booster, batterispændingen er ikke kompatibel).

START	12 V PETROL & DIESEL													
														

## SIKKERHEDSSTART

Alle sikkerhedsfunktioner er integreret i produktet for at beskytte både batteriet og køretøjets elektroniske udstyr:

- Anti-gnist-teknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mod omvendt polaritet.
- Beskyttelse mod for høje startstrømme,
- Beskyttelse mod temperaturstigninger i booster.

## MOBIL ENERGIKILDE

Den meget kraftige lagerkapacitet (8 Ah) giver komfort og ro til det daglige behov for at holde forbindelsen (telefon, tablet, computer).

Udstyret med:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** porte til opladning af smartphone, tablet, GPS osv.
- **1 udgangsport 12 V - 3,5 A**, ideel til at drive et 12 V elektrisk apparat (køleboks, tv, ventilator osv.)

## HJÆLPELAMPE MED HØJ LYSSTYRKE

Hjælpelys (28 leds) med 3 lystilstande: normal, stroboskop, SOS.

## LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO 12 XL er udstyret med et LCD-display, der giver information om:

- det interne batteris opladningsprocent.
- de forskellige input- og output-porte, der bruges.



LCD-skærm i farver



## Leveres med tilbehør:



Oplader 230 Vac / 18 Vdc













Rem



Oplader til cigarettænder



3 i 1-kabel

Lithium		I				J3s	UDSTYR			INDGANG / UDGANG			POWER BANK	LED	DIMENSIONER			
Kapacitet per celle	Fuld opladning	Start	Cranking CC	Peak Batteri	SMART CABLE				KABLER 	INPUT	OUTPUT							
								USB-C	MICRO USB Type B	Lightning	18V-2A	5V-2.1A	12V	15V				
4Wh Start	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	2	3.5A	-	✓	3 modes: Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6