


NOMAD POWER PRO 12 XL er en litiumbasert strømforsyning som kombinerer 3 funksjoner:

- **Booster for 12 V kjøretøy (motersykkel, bil, SUV, varebil, traktor, båt).**
- **Autonom strømforsyning for alle typer elektriske apparater.**
- **Nødlampe.**

BOOSTER FOR LITIUMBATTERI

Litiumbatteriet **litium** (LiFePO_4) gir et eksepsjonelt forhold mellom effekt og størrelse (startstrøm: 1000 A).

Den starter kjøretøy med et utladet 12 V-batteri (flytende, gel, AGM, Start&Stop) på noen få sekunder ( ikke start litium LiFePO_4 -batterier med denne booster, batterispenningene er ikke kompatible).

START	12 V PETROL & DIESEL											
												

SIKKERHETSSTART

Alle sikkerhetsfunksjoner er integrert i produktet for å beskytte både batteriet og kjøretøyets elektroniske utstyr:

- Anti-gnistteknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mot omvendt polaritet.
- Beskyttelse mot for høy startstrøm,
- Beskyttelse mot temperaturøkning i booster.

MOBIL ENERGIKILDE

Den svært kraftige lagringskapasiteten (8 Ah) gir komfort og ro til det daglige behovet for å holde kontakten (telefon, nettbrett, datamaskin).

Utstyrt med:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** porter for lading av smarttelefon, nettbrett, GPS osv.
- **1 utgangsport 12 V - 3,5 A**, ideell for å drive et 12 V elektrisk apparat (kjøleboks, TV, vifte osv.)

ASSISTANSELAMPE MED HØY LYSSTYRKE

Hjelpelys (28 lysdioder) med 3 lysmoduser: normal, stroboskop, SOS.

LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO 12 XL er utstyrt med et LCD-display som gir informasjon om:

- det interne batteriets ladeprosent.
- de ulike inngangs- og utgangsportene som brukes.



LCD-skjerm i farger



Leveres med tilbehør:



Lader 230 Vac / 18 Vdc










Stropp



Lader for sigarettenner



3 i 1-kabel

Litium						UTSTYR					INNGANG / UTGANG				POWER BANK	LED	DIMENSJONER			
Kapasitet per celle	Full lading	I			J3s	SMART CABLE			KABLER 			INPUT	OUTPUT							
		Start	Start CC	Peak Batteri					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		12V	15V						
4Wh Start	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 moduser: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6