

## 2 em 1 : Starter 12 e 24V e fonte de alimentação 12V.

- Liga instantaneamente motocicleta, carro, motorhome, sem risco para a eletrônica do veículo.
- Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças à sua bateria interna de 22 Ah
- Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento.








### STARTER AUTÓNOMA

- ✓ GYSPACK PRO liga imediatamente carros, motorhomes, vans, a gasolina e diesel (corrente de partida 1750A no pico).



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- ✓ Graças à sua poderosa bateria integrada de 22 Ah, o GYSPACK PRO transforma-se numa fonte de alimentação autónoma de 12V para todos os aparelhos eléctricos: televisores, lâmpadas, laptop ...

	4W 61h		15W 16h	
	9W 27h		24W 10h	80W 3h



Entregue com :  
- Carregador 12V (ref. 054677)



### LUZ DE APOIO

- ✓ Uma intervenção no escuro, o GYSPACK PRO é equipado com uma lâmpada de 7 LEDs de alta luminosidade.












## UM EQUIPAMENTO PRO

- ✓ **Carregador automático 230V / 12V Floating** : para uma carga da bateria interna sem supervisão.
  - Recarrega a bateria para 100%, preserva a sua vida e desempenho.
  - Pode ser permanentemente ligado à rede eléctrica (a carregar após cada utilização)
- ✓ **Testador integrado** para visualizar o estado de carga da bateria interna.
- ✓ **Interruptor de bateria ON/OFF** que protege contra sobretensões na conexão.
- ✓ **Alarme sonoro** previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação.
- ✓ **Cabos de cobre 2 x 1.10m, Ø 25mm<sup>2</sup> com alicates 500 A isolados.**



CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Crancking CC			Peak Battery						
22Ah	12V	600A	1100A	1750A	•	EXTERNAL 12V DC	•	•	12V DC	-	34x20x43	8.9

MADE in China

www.gys.fr