

Com uma potência de 30 A, o GYSFLASH 30.12 PL é um carregador multifuncional projetado para recarregar as baterias 12 V de chumbo e Lítio - Ferro - Fosfato (LiFePO_4). Possui dois programas de carga inteligentes distintos que garantem o desempenho de cada tecnologia de bateria. Seu modo «Showroom/ Diag» permite abastecer com segurança veículos em concessionárias de veículos.

TECNOLOGIA DUPLA: CHUMBO E LÍTIO


- Alto rendimento**, ciclo de trabalho de 30 A a 100% (40°C).
- 2 modos de recarga**:
 - Pb : destinado a carga de baterias de Chumbo 12 V de 15 Ah à 375 Ah.
 - LiFePO_4 : destinado a carga de baterias Lítio - Ferro - Fosfato de 7 Ah a 375 Ah.
- 3 correntes de carga**: 7 A, 15 A e 30 A. Permite selecionar a corrente de carga mais adequada à tecnologia e à capacidade da bateria.
- Modo Showroom/Diag** : garante à bateria a compensação de corrente até 30 A durante o uso dos acessórios elétricos de um veículo de demonstração e durante a fase de diagnóstico..
- Modo Supply**, transforma o carregador numa fonte de energia estabilizada:
 - mantém a memória do veículo durante a substituição da bateria.
- Carregamento otimizado, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- Carga da bateria a partir de 2 V.



✓ START / STOP (EFB/AGM)

CARGA AUTOMÁTICA 100%

- Estende a vida e o desempenho das baterias Chumbo (gel, AGM, liquid, calcium, etc.) e Lítio
- Sensor de temperatura do ar ambiente**, para uma carga óptima da bateria tanto no verão como no inverno. O carregador ajusta precisamente seus parâmetros de carregamento de acordo com a temperatura ambiente.




ULTRA SEGURO

- Preserva a electrónica de bordo do veículo**: Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- Standby automático** se a bateria estiver desligada.
- O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.



Entregue com:



Alicates
(1.9 m)

ref. 026094

ECONÓMICO

- Compacto, leve e portátil.
- Suporte de parede com sistema magnético opcional (ref 026063).

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge / Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	1.85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 32	2 m
				LiFePO_4 7 < 375 Ah				8 step						